

magazin online HORECA

Piese schimb / Accesorii / Consumabile / Reparații  
Automatizări / Materiale Electrice

## Selector cu revenire 1-0-2 2NO Telemecanique #XB4BJ53

Fara TVA: 12,61 Lei

Pret cu TVA: 15,01Lei

Selector cu revenire 1-0-2 2NO Telemecanique #XB4BJ53

Diametrul de montaj: 22 mm

Informatii de pozitie operator: 3 pozitii +/- 45°

Tip si compozitie contacte: 2 NO

Conexiuni - borne:

Borne cu surub:  $\leq 2 \times 1.5 \text{ mm}^2$  cu pini conformitate cu EN/IEC 60947-1

Borne cu surub:  $\geq 1 \times 0.22 \text{ mm}^2$  fără terminale de cablu conformitate cu EN/IEC 60947-1

Inaltime: 48 mm

Latime: 30 mm

Adancime: 68 mm

Descriere borne ISO nr. 1:

(13-14)NO

(23-24)NO

Material contacte: aliaj de argint (Ag/Ni)

Protectie la scurtcircuit: 10 A cartuş fuzibil tip gG conformitate cu SR EN 60947-5-1

[Ith] curent termic convențional în aer liber: 10 A conformitate cu SR EN 60947-5-1

[Ui] tensiune nominală de izolație: 600 V (grad de poluare: 3) conformitate cu EN 60947-1

[Uimp] tensiune de ținare la impuls: 6 kV conformitate cu EN 60947-1

[Ie] curent nominal de utilizare:

3 A la 240 V, AC-15, A600 conformitate cu SR EN 60947-5-1

6 A la 120 V, AC-15, A600 conformitate cu SR EN 60947-5-1

0.1 A la 600 V, DC-13, Q600 conformitate cu SR EN 60947-5-1

0.27 A la 250 V, DC-13, Q600 conformitate cu SR EN 60947-5-1

0.55 A la 125 V, DC-13, Q600 conformitate cu SR EN 60947-5-1

1.2 A la 600 V, AC-15, A600 conformitate cu SR EN 60947-5-1

XB4BJ53

XB4 BJ 53

XB4BJ 53



**Kalva Solutions SRL**  
PLOIESTI, str. Cuza Voda nr.9 D8B parter  
Tel.: 0737095202

*magazin online HORECA*

**Piese schimb / Accesorii / Consumabile / Reparații**  
**Automatizări / Materiale Electrice**

